

# PANIO CQ8200 Quick Guide

## 連接示意圖

提供 8 個 HDMI 訊號輸入 / 2 個 HDMI 訊號輸出 分割+切換顯示



左邊螢幕顯示訊號源 1 2 3 4, 右邊螢幕顯示訊號源 5 6 7 8

### 熱鍵切換:

- \* +0 : 切換成8分割畫面顯示於2台螢幕.
- \* +1 : 第1畫面放大顯示, 鍵盤、滑鼠跟隨切換, 第 2-8 依此步驟切換. 例: \* +5 即切換至第5畫面.  
注意:於8分割畫面欲切換成個別畫面時,請先按 \*+A,確認可以同步滑鼠再按下 \*+ 數字
- \* +F1 : 4分割模式下, 音源切換至第1路輸入源, 第 2-8 依此步驟切換. 例: \* + F5 音源切換至第5路.
- \* +A : 滑鼠可以同時在8台電腦上同步移動.
- \* +S : 8分割模式下, 滑鼠穿越功能, 移動滑鼠到任一電腦操作.

### RS232指令: 傳輸速率:9600, 數據位:1, 停止位:1, 校驗:NONE

05 30 43 67 0a 第1畫面全屏顯示 ; 05 31 38 67 0a 第2畫面全屏顯示 ;  
05 35 45 67 0a 第3畫面全屏顯示 ; 05 30 38 67 0a 第4畫面全屏顯示 ;  
05 33 30 67 0a 標準4分割顯示模式 ; 05 34 32 67 0a 畫面模式輪播  
05 35 31 67 0a 音源切換到第1窗口 ; 05 32 32 67 0a 音源切換到第2窗口 ;  
05 32 33 67 0a 音源切換到第3窗口 ; 05 32 34 67 0a 音源切換到第4窗口 ;  
按鍵1 0x05,0x35,0x31,0x67,0x0a ; 按鍵2 0x05,0x32,0x32,0x67,0x0a  
按鍵3 0x05,0x32,0x33,0x67,0x0a ; 按鍵4 0x05,0x32,0x34,0x67,0x0a