

8 進 1 出 4K 30Hz HDMI 切換器

Model:CH8100K

功能特性

- 全功能 8 進 1 出 數位影音 4K HDMI 切換器，可透過按鍵 RS-232 遙控器 WEB 等方式輕鬆切換。
- 支援 解析度最高可達 3840 X 2160 30Hz。
- 支援 透過 HDMI 轉 DVI-D 訊號。
- 內建 EDID 自動偵測功能,使畫面保持等比例輸出。
- 支援 自動掃描功能 (可調整自動跳台時間)。
- 支援 遙控器 / IP 指令 / 按鍵 / RS-232 切換。
- 支援 自動偵測訊號功能, 可自動顯示後進訊號 及 跳開關閉的訊號。
- 內建 RS-232 及 RJ-45 埠。
- 支援 熱插拔，隨時將設備與 HDMI 切換器連接或斷開，無需關閉設備。
- 可安裝於 19 吋機架上。

產品示意圖

連接示意圖



規格表

| | |
|--------|--|
| 型號 | CH8100K |
| 輸入介面 | 8 x HDMI |
| 輸出介面 | 1 x HDMI |
| 支援解析度 | 3840 X 2160 30Hz / 4K 30Hz |
| 切換方式 | 1. 遙控器切換 2.IP 指令 3.按鍵切換 4.RS-232 控制 |
| 控制介面 | 1 x IR 1 X RS-232 1 X TCP/IP |
| 自動掃描 | 可調整 5-3600 秒 |
| 頻寬 | 10.2 Gbps |
| ESD 保護 | Human body model - ±8kV (Air-gap discharge) |
| 電源供應 | DC:12V 2A |
| 體積 | 44 X 15 X 4.4 cm |
| 重量 | 1480 g |

包裝配件

- 1 X CH8100K
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X 12V 2A 變壓器
- 2 X 機架掛耳
- 1 X 說明書