

HDMI/DVI/CVBS/Ypbpr/VGA 轉 HDMI/DVI/CVBS/Ypbpr/VGA 轉換百變機

Model:CM55

產品概述

支援 CVBS/DVI/VGA/Ypbpr/HDMI 訊號進行相互之間的轉換，訊號在轉換過程中採用專業的圖像處理技術，可以將常見的任意訊號輸入轉換任意訊號輸出。可以自動識別輸入的信號種類，真正可以做到智慧型轉換和一機多用。輸出及輸入採 DVI 埠介面轉換。並且支援混合音源或分離音源輸出。透過面板按鍵對影像進行多種細節方面的調節，如影像輸出解析度、螢幕長寬比、螢幕縮放、上下 / 左右 180 度鏡像等。

功能特性

- 支援 HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR 任一種輸入 · HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS+LR 任一種輸出。
- 支援 CVBS+LR · YPBPR+LR · VGA+LR · DVI (HDMI) +LR 信號輸出 (採用 DVI-I 介面)。
- 輸出解析度可調，支援多種解析度輸出。
- 支援 26 種解析度:640*480; 800*600; 1024*768; 1280*1024; 1366*768; 1440*900; 1600*1200; 1680*1050; 1920*1200;1080P@50/60;1080I@50/60; 720P@50/60;576P@50;480P@60;576I@50;480I@60。
- 支援影像縮放 -10%至 +10%調節。
- 支援影像 360 度 上下 / 左右 鏡像。
- 支援影像長寬比例 16:9 和 4:3 兩種模式。
- 提供 12 種螢幕測試畫面。

產品示意圖

連接示意圖

示範(一): HDMI輸入 轉 VGA+Audio 輸出



示範(二): VGA+Audio 輸入 轉HDMI+Audio 輸出



包裝配件

- 1 X 12V 1.5A DC 變壓器
- 1 X 操作說明書
- 1 X HDMI 轉 DVI 轉換頭
- 1 X VGA 轉 DVI 轉換頭
- 1 X YPBPR 轉 DVI 轉換頭