

## 16 進 16 出 4K 30Hz HDMI 矩陣切換器

Model:CH1630K


## 功能特性

- 全功能 16 進 16 出 數位影音 4K HDMI 影音訊號矩陣切換器.
- 可以任意選擇 每路 1 進 1 出 1 進多出 或 交叉選擇切換.
- 支援 4K x 2K @30Hz、1080P @120Hz、1080P 3D @60Hz.
- Deep Color 支援 48/36/30/24-bit.
- 支援每埠獨立 EDID 自動偵測功能.
- 支援 LPCM 7.1CH, 杜比 True HD, 杜比數位和 DTS-HD Master Audio 傳輸.
- 兩鍵式控制方式: 第一按下選擇輸入設備, 第二按下選擇輸出埠, 且支援快速取消被選擇埠.
- 控制方式: 按鍵·遙控器·雙 RS-232·Web UI·手機平板 APP.
- 可儲存 8 種場景運用, 快速調用已儲存好場景模式, 不須一一切換操作.
- 廣電級交換晶片·圖像切換單顆晶片即可完成·切換效率更高.
- 中英文 WEB 控制介面.
- 支援 19"機架尺寸.

## 產品示意圖

## 連接示意圖

16個4K HDMI訊號輸入 16個4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換



## 規格表

型號	CH1630K
輸入介面	16 x HDMI ( Type A Female )
輸出介面	16 x HDMI ( Type A Female )
支援解析度	480i, 576i, 480p, 576p, 720p ,1080i, 1080p @24/30/50/60/120Hz, 1080P 3D @60Hz, 4K @30Hz
靜電保護	人體放電模式: ± 8kV(氣隙放電) ±4kV (接觸放電)
控制介面	1 x RS-232 in、1 x RS-232 out、1 x RJ-45
協定標準	支援 HDMI1.4b、支援 EDID 管理、支援 HDCP
連接線材	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材,
長度	超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	3.5 公斤
控制方式	按鍵、遙控器、雙 RS232、WEB、ios Android APP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC:12V5A
功率	34W ( 最大 )
尺寸	480 x 252 x 44mm ( WxDxH )

## 包裝配件

- 1 X CH1630K
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 12V/5A 變壓器
- 1 X 說明書