

## 4K 30Hz 4 進 4 出矩陣切換器

Model:CH4450K

## 功能特性

- 4 進 4 出數位影音 4K HDMI 影音訊號矩陣切換器。
- 可以任意選擇 每路 1 進 1 出 1 進多出 或 交叉選擇切換。
- 支援 4K @30Hz 解析度。
- 斷電記憶功能，下次開機後自動恢復到以前設定的狀態。
- 支援 EDID 功能。
- 支援 HDMI 1.4b, HDCP 1.3。
- 支援 聲音獨立輸出。
- 控制方式: 按鍵 · 遙控器 · RS-232。
- 提供場景記憶，簡單使用遙控器即可調出各種場景情況。
- 可開關蜂鳴聲。
- 獨立的電源開關鍵。
- 每一路輸入輸出都具用防靜電保護。
- 輸入端具有時鐘/ 數據恢復和重組補償技術。

## 產品示意圖

## 連接示意圖

4個4K HDMI訊號輸入 / 4個4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換



## 規格表

型號	CH4450K
輸入介面	4 x HDMI ( Type A Female )
輸出介面	4 x HDMI ( Type A Female ), 1 x L/R Audio
最高解析度	4K 30hz, 3840 x 2160 @30Hz
頻寬	300MHz
RS-232	9PIN 母
協定標準	支援 HDMI1.4b, HDCP1.3
連接線材長度	可接最長 5 米 4K HDMI 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	1.5Kg
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ DC: 12V 2A
消耗功率	24W ( 最大值 )
尺寸	290 X 90 X 29mm ( LxWxH )

## 包裝配件

- 1 X CH4450K
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 12V/2A 變壓器
- 1 X RS-232 連接線
- 1 X 說明書