

4K 30Hz 4 進 4 出機架式矩陣切換器

Model:CH4480K

功能特性

- 4 進 4 出數位影音 4K HDMI 影音訊號矩陣切換器.
- 可以任意選擇 每路 1 進 1 出 1 進多出或交叉選擇切換.
- 支援 4K @30Hz 解析度.
- 斷電記憶功能, 下次開機後自動恢復到以前設定的狀態.
- 支援 20 種 EDID 功能.
- 支援 HDMI 1.4b, HDCP 1.3.
- 第 4 埠輸出聲音分離.
- 控制方式: 按鍵, 遙控器, RS-232, WEB UI.
- 提供場景記憶, 將經常性切換模式儲存起來, 方便頻繁切換使用.
- 可開關蜂鳴聲.
- 獨立的電源開關鍵.
- 每一路輸入輸出都具用防靜電保護.
- 輸入端具有時鐘/ 數據恢復和重組補償技術.
- 支援 場景自動掃描功能 (可調整自動跳換不同場景時間).
- Web UI 支援 時間排程切換 自訂群組切換 同步切換 3 種切換模式.
- 支援 RS-232 自動檢測, 可以判斷 RS-232 是否有問題.
- 支援 設定網路靜態 IP 和動態 IP.
- 面板內建 LCD 顯示小螢幕.
- 中文集中控制介面.

包裝配件

- 1 X CH4480K
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 X 電源線
- 1 X RS-232 連接線
- 1 X 說明書

規格表

型號	CH4480K
輸入介面	4 x HDMI (Type A Female)
輸出介面	4 x HDMI (Type A Female), 1 x L/R Audio (第 4 路輸出), 1 x SPDIF (第 4 路輸出)
最高解析度	4K 30hz, 3840 x 2160 @30Hz
頻寬	300MHz
RS-232	9PIN 母, 9PIN 公
協定標準	支援 HDMI1.4b, HDCP1.3
連接線材長度	可接最長 5 米 4K HDMI 線材, 超過此長度建議搭配延長器延伸距離
重量	1.5Kg
控制方式	按鍵、遙控器、RS-232、TCP/IP
電源供應	AC 110V-240V 50/60HZ
消耗功率	30W (最大值)
尺寸	440 X 200 X 44mm (LxWxH)

產品示意圖

連接示意圖

4個4K HDMI訊號輸入 / 4個4K HDMI訊號輸出 矩陣交叉切換

