



## 產品概觀

PANIO



## 4K HDMI Switch

MODEL: CH8100K

4K HDMI 8X1 影音訊號切換器



【CH8100K 系列】為 4K 30Hz HDMI 8 進 1 出數位影音切換器，讓 8 組不同的 4K HDMI 訊號顯示在 1 台 4K HDMI 影音顯示設備上，可使用 面板按鍵 / 遙控器 / RS-232 / WEB 進行切換。內建 自動偵測訊號功能，會自動顯示 新輸入訊號 或 關閉正在顯示訊號時 自動跳至前一訊號埠顯示，並可設定掃描跳埠時間。

## 功能特色

## 示意圖

- 全功能 8 進 1 出 數位影音 4K HDMI 切換器，可透過按鍵 RS-232 遙控器 WEB 等方式輕鬆切換。
- 支援 解析度最高可達 3840 X 2160 30Hz。
- 支援 透過 HDMI 轉 DVI-D 訊號。
- 內建 EDID 自動偵測功能，使畫面保持等比例輸出。
- 支援自動掃描功能 (可調整自動跳台時間)。
- 支援遙控器切換 IP 指令切換 按鍵切換 RS-232 切換。
- 支援自動偵測訊號功能，可自動顯示後進訊號及跳開關閉的訊號
- 內建 RS-232 及 RJ-45 埠。
- 支援熱插拔，隨時將設備與 HDMI 切換器連接或斷開，無需關閉設備。
- 可安裝於 19 吋機架上。

## 連接示意圖

提供8個HDMI訊號源輸入1個HDMI顯示 輕鬆切換管理。



## 包裝配件

- 1 x 12V 2A 變壓器
- 1 x 遙控器
- 2 x 機架掛耳

貼心提醒:訊號經過整合 分配 切換 轉換 延伸須注意  
VGA /HDMI 線材品質,詳情請 LINE 聯絡我們