

12 路 HDMI 訊號切換+延長一體機

Model:CK412

功能特性

- 支援 4 組訊號共 12 路 HDMI 訊號輸入。
- 可延長每組 3 路訊號最長達 200 米遠距離。
- 支援解析度: 1080i 50/ 60Hz, 1080P 24/ 25/ 30/ 50/ 60Hz.
- 內建 IR 埠/ 3.5mm 輸入/ 3.5mm 輸出/ RS-232 埠。
- 主機端支援共享 USB 周邊產品, 如印表機 行動碟設備等。
- 接收端支援每組第 1 路接鍵盤滑鼠控制電腦。
- 支援設定 4 組訊號源自動跳組播放功能, 並可調整跳組時間。
- 支援 0 秒切換, 切換過程無黑屏困擾, 無延遲即時切換, 切換效果更加流暢。
- 支援 面板按鍵切換/ 熱鍵切換/ 遙控器切換/ RS-232 指令。
- 支援 聲音加載輸入及聲音分離獨立輸出。
- 可安裝於 19 吋機架上。
- 可選購遠端控制按鍵操作-CP1000, 只要有區域網路或 RS-232 介面皆可使用; 簡化複雜指令為單一按鍵, 使用者可輕鬆快速上手。

規格表

| | |
|---------|--|
| 輸入介面 | 12 x HDMI, 4 x USB, 3 x 3.5mm |
| 輸出介面 | 3 x RJ-45, 2 x USB HUB 接周邊設備, 3 x 3.5mm, 3 x IR |
| 遠端接收端介面 | 1 x HDMI 輸出, 2 x USB 輸出, 1 x RJ-45 輸入, 1 x 3.5mm 輸出, 1 x IR |
| 切換顯示模式 | 第 1 台螢幕顯示第 1 路訊號源 第 2 台螢幕顯示第 2 路訊號源 第 3 台螢幕顯示第 3 路訊號源 3 台螢幕同步切換 |
| 支援解析度 | 1920 x 1080P 24/ 25/ 30/ 50/ 60Hz, 1080i 50/ 60Hz. |
| 切換方式 | 遙控器, 面板按鍵, 熱鍵, RS-232 指令 |
| 電源供應 | AC 110V-240V 50/60HZ 電源輸入 |
| 重量 | 傳送端主機: 2.3Kg, 接收端: 150g |
| 尺寸 | 傳送端主機: 482.6x135x88mm(LxWxH), 接收端: 102x97x29mm(LxWxH) |

連接示意圖

支援 4組(12埠)HDMI 訊號源輪流切換輸入, 每組 3路訊號源遠端同步顯示



包裝配件

- 1 X CK412 傳送端主機
- 3 X CK412 接收器
- 4 X HDMI+USB 線材
- 8 X HDMI 線材
- 1 X 遙控器(內無附電池)
- 1 X 電源線
- 3 X DC5V 變壓器
- 1 X 說明書