

4 進 1 出 HDMI KVM 分割畫面切換器

Model:CQ4130

功能特性

- 支援 4 埠 HDMI + 4 埠 USB 訊號輸入.
- 最高可支援 1920 x 1080 @60HZ.
- 支援 1 台螢幕顯示 2 / 4 分割畫面, 並可同步操控電腦鍵盤滑鼠.
- 支援 USB 滑鼠快速切換功能, 只要輕鬆移動滑鼠跨越螢幕左右邊界, 即可跳至其他電腦主機畫面操控.(僅在分割畫面上操控, 全螢幕不支援此功能).
- 支援 按鍵切換 / 熱鍵切換 / 滑鼠跨屏切換.
- 內建 多種顯示模式: 4 分割畫面 / 2 左右 2 上下畫面 / 2 分割畫面 / 1 大 3 小 / 全螢幕.
- 支援 影音分離技術, 輸出內建 L/R RCA 音訊埠, 可額外接喇叭.
- 注意事項 1. - 先接上 HDMI 線材 再接上變壓器, 等有畫面後 再接 USB 線材 及 鍵盤滑鼠.
- 注意事項 2. - 4 條 USB 線材 與 HDMI 線材需對應好順序, 接錯號碼造成 USB 對不到同 PC 螢幕, 致使鍵鼠無法動作.
- 注意事項 3. - 不支援監控主機 或 工業電腦 USB 系統.
- 注意事項 4. - 網頁顏色僅供參考, 以現有庫存顏色出貨, 恕無法挑選顏色.
- 注意事項 5. - 為保證畫面穩定性, 請勿使用轉換器, 以免造成畫面被干擾.
- 注意事項 6. - 4 分割畫面內解析度為原解析壓縮比例, 畫面字體會較模糊.(清晰度取決解析度, 跟螢幕大小無關)
- 注意事項 7. - 需要分割後字體較清晰分割畫面, 請參考 4K 分割器.

產品示意圖

連接示意圖

一組USB鍵盤/滑鼠 同步+分割 控制4台電腦



網頁產品顏色僅供參考,以出廠顏色為準。

規格表

輸入介面	4 × HDMI 4 x USB
輸出介面	1 x HDMI 2xUSB 滑鼠、鍵盤 1xL/R RCA
支援解析度	最高支援 1080P@60Hz 720P 1080I 1024x768 1360x768
簡報顯示模式	4 分割畫面 / 2 分割畫面 / 2 左右 2 上下畫面 / 1 大 3 小畫面 / 全螢幕
控制介面	按鍵 , 熱鍵 , USB 滑鼠跨屏切換
音訊格式	支援 PCM2 (不支援 5.1CH 7.1CH Dolby5.1 DTS5.1)
電源供應	DC 12V 1A
重量	638g
尺寸	225mm(長)x26mm(高)x82mm(寬)

包裝配件

- 1 x DC12V 1A
- 1 x 說明書
- 4 x USB-AA 公公線 1 米
- 1 x RCA 轉 3.5mm 轉換線