4 進 1 出 4K HDMI+鍵鼠切換器

Model:CQ4150K

功能特性

- 支援 4 埠 HDMI+ 4 埠 USB 訊號輸入.
- 4 埠 HDMI1.4 訊號輸入，解析度最高支援 3840x2160 @30HZ.
- 支援 1 台螢幕顯示 2 / 4 分割畫面，並可同步操控電腦鍵盤滑鼠.
- 1 埠 HDMI2.0 輸出，最高輸出解析度達 3840x2160 @60HZ，相容解析度 1920x1080 @60HZ，2560x1440 @60HZ，3840x2160 @30HZ，1280x720 @60HZ.
- 支援 USB 滑鼠跨屏切換功能，只要輕鬆移動滑鼠跨越分割畫面邊界，即可跳至其他電腦主機畫面操控.
- 支援按鍵切換/熱鍵切換/遙控器切換/滑鼠跨屏切換.
- 內建多種顯示模式:4 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/全螢幕畫面.
- 支援影音分離技術，輸出內建 3.5mm 音訊埠,可額外接喇叭輸出聲音.
- 注意事項 1. -先接上 HDMI 及 USB 線材,最後再接上變壓器.
- 注意事項 2. - 4 條 USB 線材與 HDMI 線材需對應好順序,接錯號碼造成 USB 對不到同 PC 螢幕,致使鍵鼠無法動作.
- 注意事項 3. -不支援監控主機或工業電腦 USB 系統.
- 注意事項 4. -網頁顏色僅供參考,以現有庫存顏色出貨,恕無法挑選顏色.
- 注意事項 5. -為保證畫面穩定性,請勿使用轉換器,以免造成畫面被干擾.

規格表

型號	CQ4150K
輸入介面	4 × HDMI 4 x USB
輸出介面	1 x HDMI 2 x USB 滑鼠、鍵盤 1 x 3.5mm
支援解析度	輸入最高支援 3840x2160 @30HZ, 輸出最高支援 3840x2160@60HZ,3840x2160 @30HZ, 2560x1440 @60Hz，1920x1080 @60HZ, 1280x720 @60HZ 可選
簡報顯示模式	4 分割畫面/ 2 左右 2 上下畫面/ 1 大 1 小子母畫面 全螢幕畫面
控制介面	IR 紅外遙控器, 按鍵, 熱鍵, USB 滑鼠跨屏切換
電源供應	DC 12V
重量	750g
尺寸	288mm(長)x30mm(高)x119mm(寬)

產品示意圖

連接示意圖

一組USB鍵盤/滑鼠 同步+分割 控制4台電腦

子母畫面模式 1

1大1小子母畫面

2分割畫面模式 2

可以2個左右2個上下畫面模式控制顯示

分割同步模式 3

4個HDMI影像訊號同時以4等分方式顯示,
USB滑鼠快速切換功能-滑鼠移到邊緣即可切換畫面

包裝配件

1 x DC12V 變壓器　1 x 遙控器 (內無附電池)
1 x 說明書　4 x USB 線