

## HDMI+RS-232+IR 延長擴充器

Model:HD1000/1002

## 功能特性

- 透過網路線將 HDMI+ IR+ RS-232 訊號點對點延長 100 公尺。
- 串接 Giga Switch 1 對多點傳輸方式, 解析度達 1080P @60Hz.
- 如需超長距離傳輸, 可搭配光纖轉換器(光纖模組)及光纖線即可輕鬆完成。
- 為解決使用者搭配光纖轉換器困擾, 可選購光纖轉換器套件, 方便連接使用。
- 支援 接收端往下串接功能·傳送端到接收端總長可達 1000 米。
- 支援 傳送端 HDMI 訊號輸出埠。
- 支援 接收端可往下串接 2 個接收端, 達到 1 進多出同步顯示功能。
- 支援 混接 HDMI 及 VGA 接收端串級輸出。
- 支援 IR 訊號延伸遙控。
- 支援 EDID 功能。
- 可安裝於 19 吋機架上。
- 純硬體的設計·隨插即用·無需安裝額外的軟體。
- 可搭配 PANIO VD1000TR VGA 介面擴充器一併使用。
- 台灣生產製造·品質穩定

## 規格表

型號	HD1000/1002
傳送端介面	1 x HDMI 輸入, 1 x HDMI 輸出, 1 x IR, 1 x RS-232, 1 x RJ45 輸出
接收端介面	1 x HDMI 輸出, 1 x IR, 1 x RS-232, 2 x RJ45 輸出, 1 x RJ45 輸入
支援解析度	最高可達 1920X1080P @60Hz, 不支援 1080i...I 解析度.
傳輸距離	使用網路線延伸訊號可達 100 米, 接收端可往下串級, 總長度可達 1000 公尺; 或使用光纖線延伸訊號可達 60 公里(需搭配光纖轉換器)。
網線種類	CAT.5e/ CAT.6
電源供應	DC 5V2A
重量	傳送端 340g 接收端 380g
尺寸	115 X 91 X 28mm ( WxDxH )

## 產品示意圖

## 連接示意圖

應用一: 點對點100米延伸



## 包裝配件

- 1 X HD1000 傳送端
- 1 X HD1002 接收端
- 2 X 5V2A 變壓器
- 1 X 說明書