

超 4K 3 埠輸出電視牆拼接處理器

Model:HW31

功能特性

- 內建 1x2、2x1、1x3、3x1 電視牆拼接功能。
- 支援 1 埠 DP, 1 埠 HDMI 切換輸入。
- DP 埠支援 5760x3240 30Hz、5760x1080 60Hz 等超 4K 解析度輸入。
- 支援 自定義解析度功能, 畫面等比例不變形、不拉伸的超高解析度顯示。
- 支援 單台螢幕 180°旋轉功能。
- 支援 3.5mm 埠音訊分離輸出。
- 純硬體的設計·隨插即用·無需安裝額外的軟體。
- 具有 3D 梳狀濾波影像解碼·3D 降噪和運動自動補償的去隔行技術·膚色校正·色彩鮮豔度增強·GAMMA 校正和幀頻轉換等先進功能。
- 支援 多種輸出解析度可選, 相容液晶螢幕以及投影機。
- 支援 動態對比度增強·真正的六軸色彩控制重疊·消除雜訊..等多種領先的影像處理技術及功能。
- 控制方式: 遙控切換, 面板按鍵, RS-232。

產品示意圖

連接示意圖

支援1埠HDMI/DP訊號輸入, 3埠 HDMI + 3.5mm 輸出
(支援拼接1x2 1x3 2x1 3x1)



規格表

型號	HW31
輸入介面	1 x HDMI, 1 x DP
輸出介面	3 x HDMI, 1 x 3.5mm
輸入支援 解析度	DP 輸入: 5760 x 3240 30Hz, 5760 x 1080 60Hz, 1920 x 3240 60Hz 向下相容 HDMI 輸入: 3840 x 2160 30Hz, 1920 x 3240 30Hz 向下相容
輸出支援 解析度	1024 x 768 60Hz, 1280 x 800 60Hz, 1280 x 720 60Hz, 1920 x 1080 60Hz, 1920 x 1200 60Hz 解析度可切換
拼接模式	2x1、1x2、1x3、3x1 直立或橫列拼接。
連接線長度	輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI2.0 4K60Hz 線材
控制模式	1.紅外線遙控器 2.按鍵切換 3.RS-232
電源供應	DC 12V 1A
尺寸	302 x 152 x 40mm (LxWxH)

包裝配件

- 1 X HW31
- 1 X 遙控器 (無附電池)
- 1 X DC 12V 1A 變壓器
- 1 X 說明書