

## 8 進 12 出 4K30Hz 混搭訊號矩陣切換器

Model:HDM0812K

### 功能特性

- 全功能 8 進 12 出 數位影音 4K 機架式混搭介面矩陣切換器.
- 支援 HDMI 1.4b, 解析度最高可達 4K@30Hz.
- 支援 HDCP 1.4.
- 支援 藍光 DVD 或其他需要帶 HDCP 解碼的設備.
- 支援 EDID 自動調整功能, 更好適應現場多樣化的顯示裝置, 提高相容性, 克服不滿屏問題.
- 介面頻寬 3.4Gbps, 總頻寬 10.2Gbps.
- 控制方式: 遙控器, RS-232, 面板控制 及 TCP/IP 控制.
- 面板 LCD 顯示出操作結果和工作狀態.
- 支援 19" 機架尺寸.

### 規格表

|        |  |
|--------|--|
| 型號     | HDM0812K   |
| 輸入介面   | 任選 VGA+3.5mm/ HDMI/ DVI/ 3GSDI                             |
| 輸出介面   | 任選 VGA+3.5mm/ HDMI/ DVI                                    |
| 支援解析度  | 3840x2160 @30HZ, 1920x1200 @60HZ<br>1920x1080 @60HZ · 向下相容 |
| 狀態顯示   | 面板 LED   |
| 控制方式   | 遙控器、按鍵、RS-232、TCP/IP                                       |
| 協定標準   | 支援 HDMI1.4b、支援 HDCP1.4、<br>支援 EDID 管理                      |
| 連接線材長度 | 輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 線材,<br>超過此長度建議搭配 PANIO 延長器使用           |
| 重量     | 6.8 公斤 (機箱重量)  |
| 電源供應   | AC 110V-240V 50/60HZ                                       |
| 尺寸     | 483 × 309 × 133mm (WxDxH)                                  |

### 產品示意圖



### 包裝配件

- 1 x 電源線
- 1 x 遙控器 (內無電池)
- 1 x 手冊