

4K 4x4 矩陣式拼接電視牆控制器

Model:CH4410K

功能特性


- 拼接模式支援 4 台螢幕電視牆拼接。(直立式拼接需透過電腦或旋轉器處理)
- 矩陣切換模式支援 4 組 HDMI+Audio 輸入。
- 輸入及輸出支援最高解析度 4K 30HZ, 向下相容。
- 支援 HDMI1.4b, HDCP1.4。
- 支援 0 秒切換, 切換過程無黑屏困擾, 無延遲即時切換, 切換效果更加流暢。
- 智慧型跳開無訊號的輸入埠, 減少黑屏等待時間. 2-4 路任一輸入源斷訊自動跳至第 1 路訊號, 當第 1 路輸入源斷訊自動跳至下一路訊號源。
- 後進訊號優先播出: 自動偵測訊號功能, 強制顯示最後輸入訊號; 適合應用於會議室簡報。
- 支援拼接+單台畫面同步顯示。
- 支援 EDID 處理技術, 解決顯示端不滿屏 閃爍 不顯示等惱人問題。
- 支援 聲音加載輸入及聲音分離獨立輸出。
- 繁體中文 WEB GUI。
- 控制方式: APP, 遙控器, WEB GUI, RS-232, 前面板按鍵。
- 可選購遠端控制按鍵操作-CP1000, 只要有區域網路或 RS-232 介面皆可使用; 簡化複雜指令為單一按鍵, 使用者可輕鬆快速上手。

規格表

輸入介面	4 x HDMI, 8 x 3.5mm
輸出介面	4 x HDMI, 8 x 3.5mm
輸入解析度	支援最高 3840 x 2160 30Hz 向下相容。
拼接輸出解析度	4K 30Hz\ 1080P\ 720P\ 1366 x 768 60Hz
色深	8 10 12bit
色彩空間	YCbCr, RGB
控制方法	APP, 遙控器, WEB GUI, RS-232, 按鍵
連接線材長度	可接最長 5 米 28AWG HDMI2.0 線材,輸出+輸入不能超過 10 米,超過此長度建議搭配延長器延伸距離。
電源供應	DC 24V / 2A
尺寸	440 x 280 x 44mm (長 x 寬 x 高)
重量	2.8Kg

產品概觀

實際尺寸 (LxWxH) 440 x 280 x 44mm



- ❶ OLED 顯示視窗
- ❷ IR 連接埠
- ❸ 電源顯示燈號
- ❹ 輸入/出按鍵
- ❺ 功能按鍵選項
- ❻ HDMI+Audio 1-4輸入埠
- ❼ HDMI+Audio 1-4輸出埠
- ❽ RS-232埠
- ❾ 網路埠
- ❿ 電源埠

包裝配件

- 1 X CH4410K
- 1 X 遙控器 (內無電池)
- 1 X 24V 2A 變壓器
- 1 X 機架配件
- 1 X 說明書