

## 4K 60Hz HDMI2.0 18Gps HDR10 矩陣式訊號切換器

Model:CH4420K

### 產品概述

CH4420K 可讓 4 組不同的 HDMI 數位訊號 交互顯示在 4 台 HDMI 影音顯示設備上 +SPDIF Audio 輸出 可使用 面板按鍵 / 遙控器 / RS-232 控制埠 / TCP/IP 埠進行切換。內建 EDID (延伸顯示能力識別).採用最新 HDMI 2.0 規格, 支援 4K/2K 60Hz YUV4:4:4 HDR10. 此產品操作簡易好上手,提供在各種多媒體應用環境, 具有絕佳的彈性及控制能力。

### 功能特性

- 全功能 4 進 4 出 數位影音 HDMI 矩陣切換器。
- 支援 HDMI 2.0, HDCP 2.2, 解析度最高可達 4K/2K 60Hz YUV4:4:4 3D。
- 控制方式 -IR 遙控, RS-232, 面板按鍵及 TCP/IP。
- 影音分離功能-支援 SPDIF 音效輸出。
- EDID 功能-更好適應現場多樣化的顯示裝置, 提高相容性,克服不滿屏問題。
- 保障電源穩定,內建鎖扣式電源接口。
- 支援高頻寬 18Gbps,及 HDR10。
- 集中控制功能,單台控制單元可控制多台矩陣, 無需手動修改配置資料。
- 可安裝於滑動式機架,寬度:216mm(固定式機架須使用滑動式導軌)。

### 產品示意圖

#### 連接示意圖

4埠HDMI訊號輸入矩陣切換 4埠HDMI訊號輸出至螢幕顯示



#### 影音分離技術

支援SPDIF音源輸出埠 讓聲音外接音響設備 更立體



### 包裝配件

- 1 x 12V 3A 變壓器
- 1 x IR 連接線
- 1 x 紅外線遙控器 (無電池)
- 2 x 耳架