

4K 9x9 矩陣式拼接電視牆控制器

Model:CH9900K

功能特性

- 拼接模式支援 9 台螢幕電視牆拼接。(直立式拼接需透過電腦或旋轉器處理)
- 輸入及輸出支援最高解析度 4K 30HZ, 向下相容.
- 支援 HDMI1.4b, HDCP2.2/1.4.
- 支援 0 秒換, 切換過程無黑屏困擾·無延遲即時切換·切換效果更加流暢.
- 支援拼接 + 單台畫面同步顯示.
- 支援單台螢幕多種分割畫面模式.
- 支援單台螢幕 180 度旋轉功能.
- 支援 影像邊緣處理技術, 解決顯示端在拼接過程中產生的畫面走位問題.
- 支援 平衡音訊解嵌, L+R 聲音獨立輸出.
- 選單內建 20 種拼接模式, 透過面板或遙控器快捷調出使用.
- 控制方式: 遙控器, TCP/IP, RS-232, 按鍵.

規格表

型號	CH9900K
輸入介面	9 x HDMI
輸出介面	9 x HDMI, 1 x L/R
輸入解析度	4K 30Hz/ 1080P/ 1080i/ 720P/ 576P/ 480P/ 576i/ 480i
拼接輸出解析度	4K 30Hz/ 1080P/ 1080i/ 720P/ 576P/ 480P/ 576i/ 480i
音效格式	PCM, Dolby5.1/7.1, DTS5.1/7.1 digital audio
USB 埠	韌體更新
控制方式	遙控器, TCP/IP, RS-232, 按鍵
電源供應	DC 24V / 2A
尺寸	482.6 x 273.7 x 44mm (長 x 寬 x 高)
重量	4Kg

產品示意圖

3X3 電視拼接示意圖



包裝配件

- 1 X CH9900K
- 1 X 24V 2A 變壓器
- 1 X 光碟