

4K 60Hz HDMI 16 分割畫面切換器

Model:CQ1600K_B

功能特性

- 16 埠 HDMI 訊號輸入，讓您同時連接多達 16 台裝置；1 埠 HDMI 輸出，支援最高 4K 60Hz 解析度，讓您享受清晰細膩的畫質。
- 輸入解析度支援 1080P · 720P · 1080i · 1024x768, 1360x768 等，確保您能夠享受高品質的影音體驗。
- 輸出解析度支援 1080P @60HZ · 2560x1600 @60HZ · 2560x1440 @60HZ · 3840x2160 @30HZ · 3840x2160 @60Hz。
- 相容 HDMI 2.0 · HDCP 2.2 版本。
- 在分割模式下，使用者可自由選擇各視窗的音源。
- 零延遲切換！全螢幕畫面模式下，不同訊號同解析度無縫呈現。
- 支援多種簡報顯示模式，包括 16 分割畫面/ 8 分割畫面/ 4 分割畫面/ 2 分割畫面/ 4 大 12 小畫面/ 2 大 6 小畫面/ 全螢幕畫面等，可靈活滿足不同簡報需求。
- 支援面板按鍵與遙控器兩種操控模式，滿足不同使用情境的需求。
- 即使在多畫面分割的情況下，4K 畫質也能確保畫面細節的完整呈現。

規格表

輸入介面	16 x HDMI
輸出介面	1 x HDMI
支援解析度	輸入解析度支援 1080P · 720P · 1080i · 1024x768, 1360x768 輸出解析度支援 1080P @60HZ · 2560x1600 @60HZ · 2560x1440 @60HZ · 3840x2160 @30HZ · 3840x2160 @60HZ.
簡報顯示模式	16 分割畫面/ 8 分割畫面/ 4 分割畫面/ 2 分割上下畫面/ 2 分割左右畫面/ 4 大 12 小畫面/ 2 大 6 小畫面/ 全螢幕畫面.
切換方式	遙控器, 按鍵
連接線材長度	HDMI 連接線的輸入和輸出端總長應不超過 10 公尺。
電源供應	DC 12V 2A
重量	1700g
尺寸	460 ×150 ×40mm (LxWxH)

連接示意圖

提供 16個 HDMI 訊號輸入 / 1個 4K HDMI 訊號輸出 分割+切換顯示



畫面模式

提供多種分割顯示模式-應用在電玩或是電影都是不錯的選擇

