

4 路 HDMI KVM 多電腦集中管理器

Model:CQ4110K

功能特性

- 支援 4 埠 HDMI+ 4 埠 USB 訊號輸入.
- 1 埠 HDMI2.0 訊號輸入, 解析度最高支援 3840x2160 @60HZ.
- 3 埠 HDMI1.4 訊號輸入, 解析度最高支援 3840x2160 @30HZ.
- 支援輸出解析度: 4K 60Hz, 4K 30Hz, 1080P.
- 支援 共享 USB 周邊產品, 如印表機 行動碟設備等.
- 支援滑鼠跨屏切換功能, 只要輕鬆移動滑鼠跨越分割畫面邊界, 即可跳至其他電腦主機畫面操控.
- 內建多種畫面模式: 4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/ 1 大 2 小子母畫面/ 全螢幕畫面.
- 在全畫面下可做 90 度 180 度旋轉, 4 分割畫面下可做每個單畫面 180 度旋轉.
- 在分割顯示模式下, 不用插拔訊號源即可更換顯示位置.
- 支援 按鍵切換/ 熱鍵切換/ 遙控器切換/ 滑鼠跨屏切換/ RS-232 指令.
- 支援影音分離技術, 輸出內建 3.5mm 音訊埠, 可額外接喇叭輸出聲音.
- 支援場景儲存功能, 可快捷使用儲存起來的各種顯示模式.

產品示意圖



規格表

型號	CQ4110K
輸入介面	4×HDMI, 4 x USB
輸出介面	1 x HDMI, 4 x USB, 1 x 3.5mm
支援解析度	1 路輸入最高支援 3840x2160 60HZ, 3 路輸入最高支援 3840x2160 30HZ 輸出支援 3840x2160 60HZ, 3840x2160 30HZ, 1920x1080 60HZ
簡報顯示模式	4 分割畫面/3 分割畫面/2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/ 1 大 2 小子母畫面/全螢幕畫面
切換方式	遙控器, 按鍵, 熱鍵, USB 滑鼠跨屏切換, RS-232 指令
電源供應	DC 12V
重量	800g
尺寸	223 x 92 x 44mm (LxWxH)

包裝配件

- 1 X CQ4110K
- 4 X USB 線材
- 1 X 遙控器(內無附電池)
- 1 X DC12V 變壓器
- 1 X 說明書