

# 4K 60Hz 4 埠輸出電視牆拼接處理器牆拼接器

Model:HW2230K

## 功能特性

- 內建 2x2、2x1、1x2、1x3、1x4 電視牆拼接功能。
- 支援 1 埠 HDMI2.0, 1 埠 HDMI1.4b 及 1 埠 DP 切換輸入。
- 支援 3.5mm Audio 埠輸出。
- 支援 180 度影像翻轉。
- 支援輸入最高支援 3840\*2160 @60HZ 的超高解析度，並且向下相容
- 支援輸出解析度：1920x1080P 60HZ, 4 埠合計達到輸出解析度 3840X2160 @60HZ.
- 具有 3D 梳狀濾波影像解碼，3D 降噪和運動自動補償的去隔行技術，膚色校正，色彩鮮豔度增強，GAMMA 校正和幀頻轉換等先進功能。
- 支援自動識別，輸入端沒有連接輸入訊號時，把訊號接入任何一個輸入端即可自動切換到該埠並且拼接螢幕顯示該埠訊號。
- 支援動態對比度增強、真正的六軸色彩控制重疊、消除雜訊..等多種領先的影像處理技術及功能。

## 包裝配件

- 1 x 12V 3A
- 1 x 遙控器 (內無附電池)
- 1 x 操作說明書

## 產品示意圖



## 規格表

輸入介面	1 x HDMI2.0, 1 x HDMI1.4b, 1 x DP
輸出介面	4 x HDMI, 1 x 3.5mm
支援解析度 (Max.)	最大解析度 3840x2160 @60HZ · 向下相容. 輸出解析度: 1920x1080P 60HZ, 2X2 拼接解析度= 1920x1080x4 螢幕= 4K 大畫面
拼接電視牆	2x2、2x1、1x2、1x3、1x4
控制模式	1. 紅外線遙控器 2.按鍵切換
影像傳輸距離 (Max.)	透過標準的 HDMI 纜線延伸 · 輸出 / 輸入各別長度可達 5m (超過此長度,請搭配延長器使用)
電源供應	DC 12V 3A
尺寸 (WxDxH)	L299 X W175 X H35 mm