

## 2 路訊號輸入 4 畫面電視牆拼接器

Model:HW2240K

### 功能特性

- 內建 1x2 1x3 1x4 2x2 2x1 3x1 4x1 拼接畫面。
- 支援 2 路 HDMI 介面切換輸入。
- 支援最高輸入解析度達 3840X2160 30Hz。
- 支援單台顯示器畫面 180°旋轉功能。
- 支援影像邊緣處理技術，解決顯示端在拼接過程中產生的畫面走位問題。
- 支援 3.5mm 埠音訊分離輸出。
- 純硬體的設計，隨插即用，無需安裝額外的軟體。
- 控制方式：遙控切換，面板按鍵。
- 內建音量大小調整。

### 產品示意圖

#### 連接示意圖

支援2埠HDMI訊號輸入, 4埠 HDMI + 3.5mm 輸出  
(支援多種模式拼接1x2 1x3 1x4 2x2 2x1 3x1 4x1.)



### 規格表

|        |  |
|--------|--|
| 型號     | HW2240K  |
| 輸入介面   | 2 x HDMI   |
| 輸出介面   | 4 x HDMI, 1 x 3.5mm  |
| 支援解析度  | 輸入: 1920X1080, 1920X2160, 1920X3240, 1920X4320, 3840X1080, 3840X2160 30Hz<br>輸出: 最高可達 1920X1080 60hz |
| 協定標準   | 支援 HDMI1.4b、HDCP   |
| 拼接模式   | 1x2 1x3 1x4 2x2 2x1 3x1 4x1.   |
| 連接線長度  | 輸入及輸出各可接最長 5 米 HDMI 4K 線材  |
| 同步分配功能 | 1 訊號輸入, 同步分配 4 台 HDMI 顯示器  |
| 電源供應   | DC 12V 1.5A  |
| 尺寸     | 240 x 154 x 28mm ( LxWxH )   |

### 包裝配件

- 1 X HW2240K
- 1 X 遙控器 (無附電池)
- 1 X 說明書