

VGA+USB+Audio+IR 電腦延長管理器

Model:KE2100

功能特性

- 透過網路線將 VGA+ USB 鍵盤滑鼠+聲音+IR 訊號點對點延長 300 公尺, 解析度達 720P/1080P @60Hz.
- 內建傳送端 VGA 訊號輸出,可於近端接 1 台 VGA 螢幕監視.
- 串接 Giga Switch 可達點對 250 點傳輸方式.
- 如需超長距離傳輸,可搭配光纖轉換器(光纖模組)及光纖線即可輕鬆完成.
- 為解決使用者搭配光纖轉換器困擾,可選購光纖轉換器套件,方便連接使用.
- 純硬體的设计,隨插即用,無需安裝額外的軟體.
- 支援 3.5mm 聲音同步輸出.

包裝配件

1 X KE2100 傳送端 1 X KE2100 接收端
2 X 5V 變壓器 1 X USB2.0 線 1 X VGA 線

規格表

型號	KE2100
傳送端介面	1 x VGA 輸出, 1 x VGA 輸入, 1 x USB 輸入, 1 x IR 1 x RJ-45 輸出, 1 x 3.5mm 輸入, 1 x 3.5mm 輸出
接收端介面	1 x VGA 輸出, 2 x USB 輸出, 1 x RJ-45 輸入, 2 x 3.5mm 輸出, 1 x IR
解析度	最高解析度 1080P @60Hz
傳輸距離	傳送+接收訊號可達 300 米,傳送+網路交換器+接收 = 500 米遠距離,可多級串接網路交換器無限延伸距離 及擴充 250 個接收端;使用光纖最長可達 10 公里遠距離.
電源	DC 5V
重量	傳送端+接收端 450g
尺寸	傳送端/接收端 105 × 103 × 26.5mm (WxDxH)

連接示意圖

VGA+USB網路線點對點距離可達300公尺·解析度1080P 60Hz。

